

Precisa e Innovativa

Per lavorare in modo più smart è necessario avere una stampante eccellente. La Pantum CM2100 ti consente di concentrarti sul tuo lavoro e sul tuo business senza preoccupazioni.

**COLOR****3 IN 1**

Supporta la
configurazione Bluetooth



Touchscreen da 3,5 pollici



Stampa fronte/retro
automatica a colori



Pratica installazione del
driver in un unico step

1. La configurazione Bluetooth è disponibile per i modelli Wi-Fi
2. Touch screen da 3,5 pollici disponibile per CM2100ADN/W

SPECIFICHE CHIAVE

Stampante laser multifunzione a colori



Stampa/Copia/Scansione (Flatbed)



Stampa/Copia/Scansione (Flatbed + ADF)

MODELLO
CONNETTIVITÀ■ CM2100DN
USB + RETE■ CM2100DW
USB + RETE + Wi-Fi■ CM2100ADN
USB + RETE■ CM2100ADW
USB + RETE + Wi-Fi

STAMPA

Velocità di stampa (A4/Lettera)	20 ppm (A4)/21 ppm (Lettera)		
Tempo di uscita della prima stampa	Mono: 10 secondi; Colore: 12 secondi		
Linguaggio della stampante	GDI		
Volume di pagine mensile consigliato	Da 150 a 1.500 pagine		
Ciclo di lavoro mensile massimo	30.000 pagine		
Pannello di controllo	LCD a 2 righe	:	Touchscreen da 3,5 pollici
Stampa duplex	Auto		

COPIA

Velocità di copia	-	:	20 ppm (A4/Lettera)
Modalità copia	Testo/Immagine/Testo+Immagine/Automatico (predefinito)		
Risoluzione della copia	Modalità piano: max. 600*600 dpi	:	Modalità piano: max. 600*600 dpi; Modalità ADF: max. 600*600 dpi
Copia pagina massimo	99 pagine		
Impostazioni della copia riduzione/ingrandimento	25%~400%		
Funzione di copia	Copia documento d'identità; Copia della ricevuta; Copia N su 1; Copia clonata; Copia del manifesto		

SCANSIONE

Tipo di scanner	Flatbed	:	Flatbed + ADF
Tecnologia di scansione	CIS		
Modalità di scansione	Colore, Grigio, Monocromatico		
Scansione su	PC/E-mail/FTP	:	PC/E-mail/FTP/iOS/Android ; PC/e-mail/FTP/disco flash USB ; PC/E-mail/FTP/Disco flash USB/iOS/Android
Capacità dell'ADF	-	:	50 pagine
Scansione su USB	-	:	Sì
Formato di scansione	Windows/Mac: Pull scan: PDF/TIFF/JPG/BMP/PNG/OFD Push scan: PDF/TIFF/JPG Linux: Pull scan: PDF/TIFF/JPG/BMP/PNG		

GESTIONE DELLA CARTA

Capacità di ingresso carta	250 pagine		
Vassoio multiuso	1 pagina		
Capacità di uscita della carta	100 pagine		
Dimensioni del supporto	A4/Letter/Legal/Folio/Oficio/JIS B5/ISO B5/Executive/Statement/A5/16K grande/16K/32K grande/32K/ A6/Busta n. 10/Busta Monarch/Busta DL/Busta C5/Busta C6 /Yougata4/Younaga3/Nagagata3/Yougata2/ZL Env/Cartolina/B6/Cartolina giapponese Personalizza: 96*148mm~216*356mm		
Peso dei media	Vassoio standard: 60~105 g/m ² ; Vassoio multiuso: 60~176 g/m ²		

GENERALE

Dimensioni della macchina (P*L*A)	415*403*303mm	:	415*403*303mm	:	415*403*303mm	:	415*403*303mm
Peso netto della stampante	18,2 Kg	:	18,2 Kg	:	19,45 Kg	:	19,45 Kg
Connettività	USB 2.0 (alta velocità); IEEE802.3 10/100 Base Tx	:	USB 2.0 (alta velocità); IEEE802.3 10/100 Base Tx; IEEE802.11b/g/n	:	USB 2.0 (alta velocità); IEEE802.3 10/100 Base Tx	:	USB 2.0 (alta velocità); IEEE802.3 10/100 Base Tx; IEEE802.11b/g/n
Energia	Modello 110 V: CA 100-127 V(±10%), 50/60 Hz(±3 Hz), 8 A Modello 220 V: CA 220-240 V(±10%), 50/60 Hz(±3 Hz), 4 A						
Ambiente di stampa	Temperatura operativa: 10~32°C ; Umidità relativa: 20%~80% RH; Altitudine: ≤3.000 mq						
Compatibilità del sistema operativo	Windows: Windows XP/Windows 7/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 Mac: Mac 10.8~12 Linux: Ubuntu16.04/Ubuntu18.04 /Ubuntu20.04/Debian 10.0/Centos 7/Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0.0/Centos 8.2 Google Chrome: 109.0.5414.125~110.0.5481.181 iOS: 11.0~16.3 Andriod: 6.0~13.0						

CONSUMABILE

Tipo di materiale di consumo	Un pezzo		
Toner iniziale	CTL-2100C/M/Y: 1.000 pagine; CTL-2100K: 1.500 pagine		
Toner standard	CTL-2100HC/HM/HY: 2.500 pagine; CTL-2100HK 3.000 pagine		
Vaschetta di scarto	CWT-2100: 15.000 pagine		

Note:
(1) La capacità della cartuccia del toner corrisponde al volume di stampa medio durante la stampa continua in modalità solo fronte, in base allo standard ISO/IEC 19798.
(2) Tutte le specifiche provengono dai dati dei test interni Pantum. Il volume di stampa effettivo può variare in base ad altri fattori quali il formato della carta e la direzione di alimentazione, la copertura del toner, l'origine del vassoio, la percentuale di stampa solo nero e la complessità media del lavoro di stampa.